

**PDL5B01****LED LAMP & BLUETOOTH SPEAKER. USER MANUAL****EN**

**Safety Instructions:** Read this manual carefully before putting the appliance into operation and keep this manual for future reference. • Do not insert any metal object into the device. • Do not attempt to repair the device yourself. • Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**In the Box:** • Bluetooth Speaker • USB charging cord • AUX in cable • User manual

**Features:** • Multicolor 7 mode LED light. • Dimmable daily light. • Built in rechargeable lithium battery. • Built in microphone for hands free phone calls. • Support TF card playback. • AUX in function for non-bluetooth devices.

**Location of Controls:** **1.** Lock/Unlock LED light. **2.** PREV/Vol- **3.** Play/Pause/Phone **4.** Next/Vol+ **5.** Mode button: Switch between Bluetooth, TF card playback, and AUX mode. **6.** Status LED light. **7.** Micro SD card slot. **8.** 3.5mm AUX in jack. **9.** DC 5V charging port. **10.** On/Off switch.

**Pairing the Bluetooth Speaker:** **1.** Switch the ON/OFF switch to ON position. **2.** Press the Mode button, the status LED will flash blue, indicating that the Bluetooth speaker is in pairing mode. **3.** Set your Bluetooth-enabled device to search for Bluetooth devices. **4.** When the Bluetooth-enabled device finds the Bluetooth speaker, select "PDL5B01" from the list of found devices. **5.** After a successful pairing, a beep tone will be heard, indicating that the device is paired and the Bluetooth status LED will stay solid blue.

**Using the dimmable LED light:** **1.** Switch the ON/OFF switch to ON position, now the lamp is in dimmable LED light mode. **2.** Press the top of the lamp once to turn on or adjust the brightness of the LED light. This LED light has three types of brightness: Weak, Intermediate, and Strong.

**Using the multicolor LED light:** **1.** Press and hold the top of the lamp for about 2 seconds to switch the LED light from dimmable mode to multicolor mode. **2.** When in multicolor mode, press the top of the lamp once to change the color of the LED light. This LED light has such multicolor modes: Red, Purple, Green, Pink, Blue, Alternative, and Dynamic [DISCO].

**Charging:** To charge the Bluetooth speaker, connect the supplied micro USB cable to the USB charging port and the other end to your computer or USB charging device. The LED indicator next to the charging port will stay red when charging. When charging is completed, the charging LED indicator will turn off.

**Specifications:** • Multicolor LED light: Red, Purple, Green, Pink, Blue, Alternative, and Dynamic. • Dimmable LED light: Weak, Intermediate, and Strong • Bluetooth profiles: HSP, HFP, A2DP and AVRCP • Bluetooth operating distance 10 meters (equal to 33 feet) • Output power (speaker): 5W • Microphone sensitivity: -40db • Playback time: about 2 hours • Charging input power: DC 5V • Charging time: approx 3 hours • Unit size: 125x98x98mm

**NOTE:** Battery life & charging time may vary, based on usage & types of devices used.

**PDL5B01****LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH. INSTRUKCJA OBSŁUGI****PL**

**Instrukcje bezpieczeństwa:** Przeczytać uważnie przed skorzystaniem z urządzenia i zachować niniejszą instrukcję na przyszłość. • Nie wolno wkładać żadnych metalowych przedmiotów do urządzenia. • Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. • Akumulatora nie wolno narażać na nadmierne gorąco, takie jak słońce czy ogień.

**W pudełku:** • Głośnik Bluetooth • Przewód ładowania USB • Kabel AUX • Instrukcja obsługi

**Funkcje:** • Różne kolory świecenia. • Różne natężenie światła dziennego • Wbudowany akumulator litowy. • Wbudowany mikrofon do rozmów telefonicznych. • Wejście na karty microSD • Wejście na kabel AUX

**Roźmieszczenie przycisków:** **1.** Światło LED Zablokuj/Odblokuj. **2.** Poprzeczka / Vol- **3.** Graj / Pauza / telefon **4.** Następny / Vol + **5.** Przycisk trybów: przełączanie między Bluetooth, otwarcie z karty i tryb AUX. **6.** Dioda trybu pracy **7.** Gniazdo karty microSD **8.** Wejście 3,5 mm jack **9.** Port ładowania DC 5V **10.** Włącznik/wyłącznik.

**Parowanie głośnika Bluetooth:** **1.** Ustaw włącznik na pozycję ON **2.** Naciśnij przycisk trybu, dioda LED trybu pracy zacznie migać na niebiesko, wskazując, że głośnik jest w trybie parowania Bluetooth. **3.** Wybierz w twoim urządzeniu opcję wyszukiwania urządzeń Bluetooth **4.** Gdy urządzenie uzyska inne urządzenia, wybierz „PDL5B01” z listy. **5.** Po pomyślnym połączeniu, będzie słychać sygnał dźwiękowy, wskazując, że urządzenie jest powiązane i dioda LED stanu Bluetooth pozostaną niebiesko.

**Ściemnienie światła LED:** **1.** Ustaw włącznik na pozycję ON **2.** Dotknij górnej [metalowej] części urządzenia aby włączyć lub dostosować jasność światła LED. Lampa ma trzy rodzaje jasność: słaby, średni i mocny.

**Włączenie różnokolorowego światła LED:** **1.** Dotknij i przytrzymaj górną [metalową] część urządzenie przez około 2 sekundy aż diody LED przejdą w tryb wielu kolorów. **2.** W trybie wielu kolorów, dotknij górną [metalową] część urządzenia raz aby zmienić kolor światła. Urządzenie posiada następujące tryby: czerwony, fioletowy, zielony, różowy, niebieski, alternatywne i dynamiczny (z muzyką).

**Ładowanie:** Aby naładować urządzenie, należy włożyć dołączony kabel micro USB do portu ładowania USB, a drugi koniec do komputera lub urządzenia ładowania USB. Wskaźnik LED obok portu ładowania pozostanie czerwony podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania, wskaźnik ładowania LED wyłączy się.

**Specyfikacja:** • Wielokolorowe światła LED czerwony, fioletowy, zielony, różowy, niebieski, alternatywne i dynamiczny • Ściemnianie (światło dzienne) słaby, średni i mocny • Profile Bluetooth: HSP, HFP, A2DP and AVRCP • Zasięg Bluetooth: 10 m • Moc wyjściowa [głośnik]: 5W • Czutość mikrofonu: -40db • Czas odtwarzania: 0k 2 godzin • Napiecie ładowania: DC 5V • Czas ładowanie: 0k 3 godzin Wymiary: 125x98x98mm

**UWAGA:** Czas pracy baterii i ładowanie może się różnić, w oparciu o wykorzystanie urządzenia.

**PDL5B01****RO****BOXA BLUETOOTH, LAMPĂ LED. MANUAL DE INSTRUCȚIUNI**

**Instrucțiuni de siguranță** Cititi acest manual cu atenția înainte de a pune în funcțiune aparatul, pastrați manualul pentru consultare ulterioară. • Nu introduceți nici un obiect metalic în aparat. • Nu încercați să reparați aparatul. • Bateriile (precum și acumulatorul intern) nu se va expune la căldura sau în lumina soarelui

**În cutie:** • Difuzor bluetooth • Cablu de încărcare USB • Cablu audio AUX • Manual de utilizare

**Funcții:** • Lumina LED multicoloră, 7 culori. • Lumina de intensitate variabilă • Acumulator încorporat lithium. • Microfon încorporat pentru funcția de apeluri Hands-Free. • Slot pentru card TF pentru fișiere audio. • Conector AUX pentru conectare directă, fara funcția Bluetooth, dacă este necesar.

**Localizarea tastelor de control:**

**1.** Închide/deschide funcția de lumina LED **2.** PREV/Vol- (Anterior / Volum -) **3.** Play/Pause/Phone **4.** Next/Vol+ (Urmator/Volum +) **5.** Mod: schimbă între Bluetooth, card de memorie și modul AUX. **6.** Status lumina LED. **7.** Slotul pentru cardul MicroSD. **8.** 3.5mm AUX in jack. **9.** DC 5V încărcare acumulator încorporate, **10.** On/Off (Pornire/Oprire).

**Imperecherea difuzorului Bluetooth**

**1.** Mutati tasta ON/OFF (Pornit/Opriți) în poziția ON (Pornit) **2.** Apasati tasta MODE, iar indicatorul LED va lumina intermitent albastru, indicand faptul ca difuzorul Bluetooth se afla în modul de imperechere. **3.** Setati dispozitivul Bluetooth pe care doriti să-l imperecheati în modul de cautare dispozitive compatibile Bluetooth (Smartphone, tableta etc.) **4.** Cand dispozitivul a finalizat cautarea dispozitivelor compatibile Bluetooth aflate în raza trebuie sa selectati "PDL5B01" din lista de dispozitive gasite. **5.** După imperecherea cu succes se va auzi un ton de "Bip" indicand finalizarea procesului de imperechere, iar indicatorul LED va ramane aprins pe culoarea albastru.

**Utilizarea funcției de lumina LED variabile:**

**1.** Mutati tasta ON/OFF în poziția ON (pornit) iar acum lumina LED este în modul de reglare variabilă. **2.** Apasati partea superioară a lampii o singura dată pentru a ajusta intensitatea luminoasă a acesteia. Nivelurile de intensitate reglabile în acest mod sunt: Slab, Mediu și Puternic.

**Utilizarea funcției de lumina multicoloră:**

**1.** Apasati și mențineți apăsată pentru aproximativ 2 secunde partea superioară a lampii pentru a schimba din modul de reglare al intensității în modul de schimbare a culorilor. **2.** Cand în modul multicolor, apăsați partea superioară a lampii pentru a schimba culoarea luminii LED: roșu, violet, verde, roz, albastru; precum și mod DISCO (alternativ și dinamic)

**Încărcarea:**

Pentru a încarca difuzorul Bluetooth conectați cablul Micro USB furnizat în conectorul de încărcare și apoi conectați capatul USB la calculatorul sau la dispozitivul de încărcare. Indicatorul LED va ramane aprins roșu în tot acest timp. Cand încărcarea este completă, indicatorul LED se va stinge.

**Specificatii:**

• Lumina LED multicoloră: Roșu, Violet, Verde, Roz, Albastru, Alternativ, și Dinamic. • Lumina LED variabilă: Slab, Mediu și Puternic • Profile Bluetooth: HSP, HFP, A2DP and AVRCP • Distanța de operare Bluetooth: 10 metri • Putere difuzor: 5W • Sensibilitate microfon: -40db • Timp de redare pe acumulator: 2 ore • Puterea la încărcare: DC 5V • Timp de încărcare: Aproximativ 3 ore • Dimensiuni: 125\*98\*98 mm

**NOTA:** Durata de viața a bateriei precum și timpul necesar încărcării acesteia poate varia în funcție de modul de utilizare și de tipul de dispozitive utilizate pentru încărcare.

**PDL5B01****LAMPARA LED + ALTAVOZ BLUETOOTH. MANUAL USUARIO****ES**

**Instrucciones de seguridad:** • Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el aparato y guarde este manual para futuras referencias. • No introduzca ningún objeto metálico en el dispositivo. • No intente reparar el aparato usted mismo. • Pilas (batería o pilas instaladas) no deben ser expuestas a un calor excesivo como el del sol, fuego o similares.

**Contenido de la Caja:** • Altavoz Bluetooth • Cable de carga USB • Cable de entrada auxiliar • Manual de instrucciones

**Características:** • Luz LED 7 modos multicolor regulable. • Construido con batería de litio recargable. • Micrófono incorporado para manos libres llamadas telefónicas. • Ranura de reproducción para tarjeta TF/microSD. • Conexión AUX para función de los dispositivos sin Bluetooth. • Versión Bluetooth v3.0 HSP, HFP, A2DP y AVRCP.

**Localización de Controles:** **1.** Bloqueo / Desbloqueo de luz LED. **2.** PREV / Bajar Volumen - **3.** Reproducir / Pausa / Teléfono **4.** NEXT / Subir Volumen + **5.** Botón Modo para Cambiar entre Bluetooth, reproducción con la tarjeta TF y el modo AUX. **6.** Luz de estado LED. **7.** Ranura para tarjeta micro SD. **8.** Entrada AUXILIAR jack 3.5mm. **9.** Puerto de carga DC 5V. **10.** Interruptor On / Off = Encendido / Apagado.

**Cómo emparejar el altavoz Bluetooth:** **1.** Coloque el interruptor ON / OFF a la posición ON. **2.** Pulse el botón de modo, el LED de estado parpadeará en azul, lo que indica que el altavoz Bluetooth está en modo de emparejamiento. **3.** Configurar el dispositivo compatible con Bluetooth para buscar dispositivos Bluetooth. **4.** Cuando el dispositivo habilitado para Bluetooth se encuentra el altavoz Bluetooth, seleccione „PDL5B01” de la lista de dispositivos encontrados. **5.** Después de un acoplamiento correcto, se oirá un pitido, lo que indica que el dispositivo está emparejado y el LED de estado Bluetooth permanecerá de color azul.

**Uso de la luz LED de intensidad regulable:** **1.** Ponga el interruptor ON / OFF a la posición ON, ahora la lámpara luz LED está en el modo de intensidad regulable. **2.** Pulse la parte superior de la lámpara una vez para encender o ajustar el brillo de la luz LED. Esta luz LED tiene tres tipos de brillo: débil, intermedia y fuerte.

**Uso de la luz LED multicolor:** **1.** Para encender la luz LED regulable desde el modo al modo multicolor, mantenga presionada la parte superior [metal] de la lámpara durante aproximadamente 2 segundos. **2.** Para cambiar el color la luz LED multicolor, pulse la parte superior de la lámpara una vez. Esta luz LED tiene varios tipos de luz multicolor: rojo, púrpura, verde, rosa, azul, alternativos y dinámicas (tipo DISCO).

**Cargando:** Para cargar el altavoz Bluetooth, conectar el cable micro USB suministrado al puerto de carga USB y el otro extremo a su ordenador o dispositivo de carga USB. El indicador LED situado junto al puerto de carga permanecerá rojo durante la carga. Cuando haya terminado la carga, el indicador de carga del LED se apagará.

**Especificaciones:** • Luz LED multicolor Rojo, Morado, Verde, Rosa, Azul, Alternativa, y Dinamica. • Luz LED regulable Débil, Intermedia y Fuerte • Perfiles conectividad Bluetooth: V 3.0, HSP, HFP, A2DP y AVRCP • Rango distancia: 10 metros • Potencia salida (altavoz): 5W • Sensibilidad Microfono: -40db • Tiempo reproducción: 2 horas • Potencia entrada carga: DC 5V • Tiempo de Carga: Aproximadamente 3 horas • Medidas unidad: 125x98x98 mm **NOTA:** El tiempo de carga y la vida de la batería puede variar en función del uso y tipos de dispositivos utilizados.



Distributor: **PLATINET S.A.**  
30-798 Krakow, Sliwiaka 48, PL  
**www.platinet.eu**

